

# ACCESORIOS

## COFRE

Diseñado para montaje y protección de los elementos del sistema. El conjunto se suministra montado y equipado con los tacos y tirafondos necesarios para fijarlo a la pared.  
Dimensiones: 500 x 360 x 90 mm.  
Peso: 1,7 Kg.

APLICACIÓN	MOD.	REF.
MICROMATVplus	CRF MMP	83203
MICROMATV + SAB 252		



## FILTRO TRAMPA (UHF)

Pérdidas de inserción: <1 dB  
Atenuación selectiva: 20 dB (470 MHz)  
15 dB (862 MHz)  
Selectividad: 3 dB (± 12 MHz)  
Deriva térmica: 50 KHz / °C

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
F(h)-F(m)	FT 145 F	85024



## FILTRO TRAMPA (BIII)

Pérdidas de inserción: <1 dB  
Atenuación selectiva: 20 dB  
Selectividad: 2 dB (± 12 MHz)  
Deriva térmica: 20 KHz / °C

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
F(h)-F(m)	FT 130 F	85023



## FILTRO TRAMPA (BI)

Pérdidas de inserción: <1 dB  
Atenuación selectiva: 20 dB  
Selectividad: 2 dB (± 12 MHz)  
Deriva térmica: 20 KHz / °C

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
F(h)-F(m)	FT 110 F	85030



## AMPLIFICADOR TODA BANDA (UHF)

Banda cubierta UHF  
Ganancia: 12 dB  
Nivel máximo de salida: 98 dBμV  
Figura de ruido: 3,5 dB  
Alimentación: 24 V ± 5 %  
Consumo: 20 mA  
AB 012 T: telealimentado

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
F(h)-F(m)	AB 012 F	85025
F(h)-F(h)	AB 012 T	85027



## INYECTOR DE CORRIENTE

Adecuado para alimentación de previos.  
Banda cubierta: 5 ÷ 862 MHz  
Máx. corriente: ≤ 1 A  
Pérdidas de inserción: ≤ 1 dB

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
F(h)-F(m)	IC 001 F	85026



## UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control universal diseñada para programar los equipos FAGOR.  
Dimensiones embalaje: 155 x 110 x 50 mm.  
Peso: 0,1 Kg.

TIPO DE CONECTOR	MOD.	REF.
MINI DIN 8	UCF 100	85100

