



Serie **DXR 2D**

**Diplexor Combinador conexión puente y brida.**

**APLICACIÓN**

Distribuye las señales de la cabecera RF para 2 bajantes permitiendo la mezcla de cada una con 2 señales diferentes de 1ª FI SAT.

**CARACTERÍSTICAS**

- Caja de alto blindaje, totalmente metálica en zamak.
- Bajas pérdidas de paso en 1ª FI SAT gracias a la utilización de diplexores.
- Excelente respuesta en frecuencias.
- Fácil de instalar en espacios reducidos.
- Conexiones de los cables por un solo lado.
- Con bloqueo de tensión DC.



MODELO	DXR 2D	
Referencia	86242	
Tipo de conexión	Puente y brida	
Bandas cubiertas	Terrestre	1ª FI SAT
Frecuencia de trabajo MHz	10 ÷ 862	950 ÷ 2150
Nº de entradas	1	2 (SAT 1 y SAT 2)
Nº de salidas	2 (TERR + SAT 1 y TERR + SAT 2)	
Aislamiento entre entradas TERR + SAT	dB 20	
SAT 1 y SAT 2	dB 40	
Pérdidas de paso	dB 5 (830-862 MHz 6,5 dB)	1 (950-980 MHz 3,5 dB)
Aislamiento entre salidas	dB 16	25
Impedancia	Ω 75	
Pérdidas de retorno	dB 10	
Apantallamiento	dB 65	55
Dimensiones	mm 77 x 35 x 27	

DISTRIBUCIÓN