

Smartfinder localizador WIFI

Smartfinder WIFI locator



El localizador emite su propia red wifi, haciendo que la transmisión de datos sea precisa y ágil. Sin necesidad de llevar cableado desde el receptor hasta la parabólica, gracias a su batería integrada. Consulta la potencia y calidad de una frecuencia, seleccionándola directamente en la App de tu Smartphone. Toda la información detallada del satélite, desde la potencia hasta las frecuencias, en tu Smartphone. Solo disponible para dispositivos android.

The locator emits its own Wi-Fi network, making the transmission of data accurate and agile. No need to carry wiring from the receiver to the satellite dish, thanks to its integrated battery. Check the power and quality of a frequency, selecting it directly in the App of your Smartphone. All the detailed information of the satellite, from the power to the frequencies, in your Smartphone. Only available for Android devices.

Características Técnicas *Technical Features*

Frecuencia de entrada *Input frequency*

Rango de frecuencia <i>Frequency Range</i>	950-2150MHz
Nivel señal <i>Signal level</i>	-65- -25dBm
Impedancia <i>Impedance</i>	75 Ohms

Procesamiento de señal *Signal processing*

Symbol rate	1Mps-60Mps
Demodulación <i>Demodulation</i>	DVB-S: QPSK / DVB-S2: 8PSK,16APSK,32APSK
Soporta <i>Supports</i>	Soporta 22KHz y Diseq 1.0/1.1 Supports 22KHz and Diseq 1.0 / 1.1

Alimentación *Technical Features*

Voltaje en entrada <i>Input voltage</i>	AC110-240V 50Hz/60Hz
Voltaje en salida <i>Output voltage</i>	12V DC 2000mA
Batería <i>Battery</i>	8.4V DC
Duración de batería <i>Battery life time</i>	4-5 horas cargada completamente <i>4-5 hours fully charged</i>
Tiempo de carga <i>Hours for full load</i>	5 horas <i>5 hours</i>
Conectores <i>Connectors</i>	Tipo F <i>F Type</i>
Temperatura de funcionamiento <i>Temperature of operation</i>	-10°C- +50°C

Wifi *Wifi*

Protocolos soportados <i>Supported protocols</i>	802.11 b/g/n
Rango de frecuencia <i>Frequency Range</i>	2.4 GHz - 2.5GHz(2400 M - 2483.5 M)
Potencia de salida <i>Output power</i>	19.5-21.5dBm
Seguridad <i>Security</i>	WPA/WPA2

Contenido de la caja *Whats in the box*

- Localizador
Locator
- Cable F-F
F-F Cable
- Batería
Battery
- 1x Conector
1x Connector
- Cargador
Charger

Información Adicional *Additional Information*

Referencia <i>Reference:</i>	SF-APP
Nº Producto <i>Product N.:</i>	4655

